



単位 (mm)

(各部の名称)

- | | | | |
|----|----------|----|--------------|
| 1 | 電源ランプ | 16 | アンテナ信号出力 |
| 2 | 電源ボタン | 17 | USB |
| 3 | ヘッドホン端子 | 18 | SPDIF |
| 4 | RESETボタン | 19 | RCU |
| 5 | 表示画面 | 20 | 音声 (可変) 出力 |
| 6 | 上ボタン | 21 | 音声 (固定) 出力 |
| 7 | 左ボタン | 22 | 音声入力 |
| 8 | OKボタン | 23 | 音声入力 |
| 9 | 右ボタン | 24 | ｽﾍﾞｰｶﾞ出力 |
| 10 | 下ボタン | 25 | ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞ挿入口 |
| 11 | HOLDボタン | 26 | A C出力 |
| 12 | LEVELボタン | 27 | 電源入力 |
| 13 | EXITボタン | | |
| 14 | MENUボタン | | |
| 15 | アンテナ信号入力 | | |

(仕様)

- 受信範囲 JCSAT-2A 950 ~ 2150MHz、2MHzステップ
- 入出力端子
- アンテナ信号入力端子 1系統
- アンテナ信号出力端子 950 ~ 2150MHz -6 ~ +4dB (電源off/ｽﾀﾝﾊﾞｲ時)
〔高周波同軸C15形レギュラトル (F型ｺﾈｸﾀｰ、ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞﾝｽ : 75) 〕
- アナログ音声入力端子 2系統
- アナログ音声出力端子 2系統 [(固定、可変 各1系統) 出力レベル : 2Vp-p]
- デジタル音声出力端子 光出力1系統
- ｽﾍﾞｰｶｰ接続端子 定格出力 3.5W+3.5W (4~8)
- A C出力端子 定格出力 300W
- U S B端子 ﾀｲﾌﾟR
- その他
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 20W (ﾏﾞﾝﾊﾞｲ時 20W)
- 本体寸法 W287 × H65 × D212mm (ﾎﾞﾀﾞ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ足、各端子等含まず)
- 本体重量 2.6kg (付属品含まず)
- 主な付属品 電源コード、ｽﾍﾞｰｶﾞｺｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ

名称	衛星放送受信機	型番	MCT-1A	日付	平成 17年 5月 18日
時刻		図番			キャンシステム株式会社