



**(各部の名称)**

- |    |          |    |             |
|----|----------|----|-------------|
| 1  | 電源ランプ    | 16 | アンテナ信号出力    |
| 2  | 電源ボタン    | 17 | USB         |
| 3  | ヘッドホン端子  | 18 | SPDIF       |
| 4  | RESETボタン | 19 | RCU         |
| 5  | 表示画面     | 20 | 音声(可変)出力    |
| 6  | 上ボタン     | 21 | 音声(固定)出力    |
| 7  | 左ボタン     | 22 | 音声入力        |
| 8  | OKボタン    | 23 | 音声入力        |
| 9  | 右ボタン     | 24 | ｽﾍﾞｰｶﾞ出力    |
| 10 | 下ボタン     | 25 | ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞ挿入口 |
| 11 | HOLDボタン  | 26 | A C出力       |
| 12 | LEVELボタン | 27 | 電源入力        |
| 13 | EXITボタン  |    |             |
| 14 | MENUボタン  |    |             |
| 15 | アンテナ信号入力 |    |             |

**(仕様)**

- 受信範囲 JCSAT-2A 950～2150MHz、2MHzステップ
- 入出力端子
- アンテナ信号入力端子 1系統
- アンテナ信号出力端子 950～2150MHz -6～+4dB (電源off/ｽﾀﾝﾊﾞｲ時)  
〔高周波同軸C15形レギュラトル(F型コネクタ、ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞﾝｽ:75 )〕
- アナログ音声入力端子 2系統
- アナログ音声出力端子 2系統〔(固定、可変 各1系統)出力レベル:2Vp-p〕
- デジタル音声出力端子 光出力1系統
- ｽﾍﾞｰｶｰ接続端子 定格出力 3.5W+3.5W(4～8)
- A C出力端子 定格出力 300W
- U S B端子 ﾀｲﾌﾟR
- その他
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 20W(ｽﾀﾝﾊﾞｲ時 20W)
- 本体寸法 W287×H65×D212mm(ﾎﾞﾀﾝ、ﾌﾞﾗｯｸ足、各端子等含まず)
- 本体重量 2.6kg(付属品含まず)
- 主な付属品 電源コード、ｽﾍﾞｰｷﾞﾝｺｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ

名称	衛星放送受信機	型番	MCT-1A	日付	平成 17年 5月 18日
時刻		図番			キャンシステム株式会社